

Грунтовый светодиодный светильник In Led SL

1. Наименование и область применения

- 1.1. Грунтовые светодиодные светильники In Led SL (Далее – Светильник) предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением 220 В частоты 50 Гц.
- 1.2. Светильники сертифицированы и предназначены для задач, связанных с архитектурной и ландшафтной подсветки.
- 1.3. Светильники отличаются низким энергопотреблением при значительном световом потоке. Они имеют усовершенствованную конструкцию корпуса и матрицы, характеризуются хорошей цветопередачей, устойчивостью к климатическим воздействиям, виброустойчивостью и механической прочностью. Встроенный блок питания позволяет подключать светильник к сети переменного тока 220В без дополнительных трансформаторов.
- 1.4. В качестве источников света в светильниках используются светодиоды.



2. Технические характеристики

2.1. Основные характеристики

Технические характеристики	Показатели
Рабочее напряжение	85-265VAC
Материал корпуса	Алюминий
Производитель светодиодов	OSRAM
Модель светодиода	1xCOB
Цветовая температура	3000/4000/5000/6500/RGB
Тип крепления	Встраиваемый в грунт
Оптика	Отражатель/линза
Срок эксплуатации	50 000 ч
Температура эксплуатации	-40 / +50
Угол светового пучка (градусы)	15/30/60/90/120
Степень защиты	IP67
Степень защиты (по ГОСТ 14254 65)	
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150)	УХЛ1
Гарантийный срок	24 месяцев

2.2. Модели грунтовых светодиодных светильников In Led SL:

Модель	Мощность, Вт	Габариты, мм	Вес, кг	Световой поток, Лм
In Led SL-003 7W	7	D120xH90 D115 – встраиваемый диаметр	0,7	910

3. Комплект поставки

- Грунтовый светодиодный светильник In Led SL-003 7W — 1 шт.,
- Паспорт (по требованию заказчика) — 1 шт.,
- Индивидуальная упаковка из картона.

4. Требования по технике безопасности

Во избежание несчастных случаев, категорически запрещается:

- включать с открытым блоком питания, с оголенными проводами;
- эксплуатировать, имеющие механические повреждения;
- производить монтаж, демонтаж при включенном электропитании

5. Инструкция по монтажу

- 5.1. Монтаж и подключение должны осуществляться только квалифицированным электриком.
- 5.2. Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 220В и наличии защитного устройства.
- 5.3. Светильники устанавливаются в подготовленный грунт (отверстие в земле/бетоне/асфальте или любом другом покрытии).
- 5.4. Присоедините подготовленные концы проводов к клеммному зажиму.
- 5.5. Присоединение светодиодного светильника к поврежденной проводке запрещено!
- 5.6. Светильники можно эксплуатировать только при наличии защитного заземления.
- 5.7. Эксплуатация светодиодного светильника проводится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

6. Сведения об утилизации

- 6.1. Светильники не содержат токсичных материалов и комплектующих, приносящих вред окружающей среде и здоровью человека. Светодиодным светильникам не требуется специальная утилизация.

7. Правила хранения и транспортировки

- 7.1. Светильники транспортируются в штатной транспортной упаковке любым видом транспорта при условии его защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.
- 7.2. Светильники в упаковке и без неё допускаются к хранению на стеллажах в закрытых отапливаемых помещениях, в условиях, исключающих воздействие на них нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее 1 метра от отопительных и нагревательных приборов.
- 7.3. Температура хранения от -40 до +50 °С при относительной влажности не более 95 %.

8. Сертификация

Светильники сертифицированы на соответствие требованиям технических регламентов таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"



9. Гарантийные обязательства

9.1 При соблюдении потребителем правил транспортировки, установки, эксплуатации и хранения, производитель гарантирует нормальную работу светильников в течение 2-х лет со дня отгрузки.

9.2 В случае обнаружения неисправности или выхода из строя светильника до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обратиться по месту продажи светильников или к предприятию-изготовителю.

9.3 При отсутствии даты продажи и штампа магазина — гарантийный срок исчисляется со дня изготовления светодиодного светильника.

9.4 Покупатель обязан удостовериться в целостности упаковки, качестве и количестве принимаемого товара при его получении. Покупатель имеет право потребовать вскрыть упаковку, осмотреть товар, проверить работоспособность. После подписания документов о приемке товара претензии по внешнему виду товара и по тем характеристикам, которые могли быть установлены при осмотре товара при его передаче, в дальнейшем не принимаются.

9.5 Претензии по дефектам, появившимся в течении гарантийного срока из-за неаккуратного хранения, транспортировки, при нарушении правил эксплуатации, установки или обслуживания, не принимаются.

10. Свидетельство о приёмке

Поставщик : _____

Изготовитель: Zhongshan Capson Lighting Technology Co.LTD адрес: 5F Building A, No.171 Changan North Road, Henglan Town Zhongshan City Guangdong Province China

Страна происхождения: Китай

Гарантийный талон

Артикул _____

Модель _____

Дата выпуска _____

Номер партии _____

Продавец _____

Дата продажи _____

Штамп продавца _____

